

---

# LumiCoin® Elektronik Bedienungsanleitung



LED-Leuchte 2 Watt 8V-30V  
SuFlaMi-L

## Einführung

Wir freuen uns dass Sie sich für eine LumiCoin LED-Leuchte entschieden haben. Innovative Technik, einfache Montage und lange Lebensdauer sind die herausragenden Merkmale unserer Leuchten.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte ist bestimmt zur Benutzung in privaten Haushalten. Ein Einsatz im Freien ist nicht zulässig. Der Kontakt mit Wasser ist unbedingt zu vermeiden. Die Verwendung von Reinigungsmitteln sollte unterbleiben. Die Leuchte darf nicht geändert bzw. umgebaut werden. Eine andere Verwendung als hier beschrieben kann zur Beschädigung des Produktes führen und ist evtl. mit weiteren Gefahren verbunden. Die Leuchte muss angeschlossen, montiert und betrieben werden wie in diesem Dokument beschrieben.

## Sicherheitshinweis:

- **Blicken Sie bei abgenommener Scheibe nicht in den Lichtstrahl der Leuchtdiode!**
- **Schalten Sie die Leuchte bei abgenommener Scheibe unbedingt aus!**

## Lebensdauer/Energielabel/Garantie

Alle unsere Leuchten wurden „um die Leuchtdiode herum“ konstruiert. LED, Elektronik und Gehäuse bilden eine perfekte Einheit mit bester Wärmeableitung für die LED. Dadurch erreichen wir die maximal mögliche Lebensdauer.

Unsere Leuchten sind von vornherein als langlebige Produkte konstruiert. Dazu werden nicht nur die LED, sondern auch die übrigen Bauteile auf Langlebigkeit hin ausgewählt.

Dies unterstreichen wir durch eine dreijährige Gewährleistung und immerwährende Reparatur-Möglichkeiten. Lassen Sie sich von der Aussage auf dem Energielabel „Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden“ nicht verunsichern. Austauschen der „Lampe“ ist bei Leuchten dieser Art weder möglich, noch sinnvoll.

## Sicherheit

Der Betrieb mit niedriger Spannung („Schutzkleinspannung“) bietet größtmögliche elektrische Sicherheit. Die Verwendung von Gleichstrom lässt keine elektromagnetischen Wechselfelder entstehen. Aufgrund der geringen Wärmeenergieerzeugung ist eine Beschädigung umgebender Materialien praktisch ausgeschlossen.

## Montage

Die Montage erfolgt durch Aufkleben. Entfernen Sie dazu die Schutzfolie auf dem Boden der Leuchte und kleben Sie sie an der gewünschten Stelle an.

Der Untergrund muss eben, sauber, fett- und staubfrei sein.

Das Kabel kann durch eine Bohrung mit ca. 3mm Durchmesser geführt werden, oder aber flach „aufputz“.

Für die Demontage hebeln Sie die Leuchte vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher oder Messer langsam ab. Achten Sie dabei darauf, dass Sie das Kabel nicht beschädigen.

→ Schalten Sie bei der Montage und Demontage unbedingt die Leitungen stromlos!

## Anschluss

Grauer Streifen: Plus (8V...30V)

Weiß: Minus

**Die positive Betriebsspannungs-Leitung muss am Abgriffpunkt abgesichert werden.**

→ Verwenden Sie dazu bei Betrieb an einer Batterie bzw. an einem Netzgerät mit einer Leistung von mehr als 24 Watt eine Sicherung mit 1-2 Ampere die am Anfang der Plusleitung montiert werden muss, nicht an der Leuchte!

➔ Das Anschlusskabel hat wegen der geringen Größe der Leuchte keine Zugentlastung. Vermeiden Sie daher bei Montage und Betrieb Belastungen des Kabels. Verlegen Sie es so, dass Zugbelastungen ausgeschlossen sind.

## Schutzfunktionen

Bei Verpolung oder vertauschen von Anschlüssen schützt sich die Leuchte selbst und wird nicht zerstört, ebenso bei Überspannungen wie statischen Entladungen.

*Der Betrieb mit einer zu hohen Spannung (>33V) ist jedoch zu vermeiden, da die Leuchte dadurch mit Sicherheit zerstört wird. In diesem Falle erlischt die Garantie!*

## Betriebsspannung

Alle unsere Leuchten werden über eine eingebaute Vorschalt elektronik betrieben.

Es spielt keine Rolle mit welcher Spannung Sie die Leuchte betreiben (innerhalb des zulässigen Bereiches), Helligkeit und Leistungsaufnahme bleiben gleich.

Technische Daten <sup>1</sup>	SFM-L-27-E	SFM-L-40-E	SFM-L-27-Q	SFM-L-40-Q	SFM-L-27-R	SFM-L-40-R
Artikelnummer	05661	05662	05663	05664	05848	05849
Hersteller	LumiCoin® Elektronik e.K.					
Ursprungsland	Deutschland					
Gewicht g	15					
Abmessungen mm	20 x 50		35 x 35		40 Durchmesser	
Betriebsspannung Volt	8...30					
Stromaufnahme Ampere	0,17 bei 12V / 0,085 bei 24V					
Stromaufnahme Standby Ampere	0					
Leistungsaufnahme Watt	2					
Bemessung-/Nennlebensdauer h	60.000 lt. LM80 <sup>3</sup>					
Schaltzyklen	>30.000					
Lichtstromerhalt	0,9 (nach 60.000h)					
Dimmbar	Ja, mit PWM-Dimmer, nicht flimmerfrei					
Energie-Effizienzklasse	A+					
Farbtemperatur Kelvin	2700	4000	2700	4000	2700	4000
CRI (Farbwiedergabewert)	90	80	90	80	90	80
Helligkeit (Lichtstrom) Lumen	190	200	190	200	190	200
Abstrahlwinkel Grad	150					
Farbkonsistenz	SDCM <3					
Einschaltverzögerung	Keine (<100mSek.)					
Schutzart	IP60					
Gehäusetemperatur Grad <sup>2</sup>	45					
Zulässige Betriebstemperatur Grad	-10...+50					
<sup>1</sup> circa Angaben						
<sup>2</sup> bei 20 Grad Umgebungstemperatur und voller Leistung						
<sup>3</sup> projektierte Lebensdauer 80.000h						

## Installation

Lassen Sie Montage und Anschluss durch einen Fachmann vornehmen damit Bestimmungen eingehalten werden und die Betriebssicherheit gewährleistet ist.

## Anschlusskabel

Wegen der geringen Stromaufnahme kann das Anschlusskabel nahezu beliebig verlängert werden ohne dass besondere Anforderungen an den Kabelquerschnitt gestellt werden. Verwenden Sie im Zweifelsfalle ein Kabel mit einem Querschnitt von 0,75mm<sup>2</sup>.

Auch hierbei sind die geltenden Sicherheitsbestimmungen bezüglich Kabelart, Aderfarbe und Verbindungstechnik zu beachten.

## Garantie

Wir gewährleisten, dass das Produkt bei normalem Einsatz und Bedienung für den Zeitraum von zwei Jahren, gerechnet vom Datum des Erwerbs an, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Umstände, frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Die Garantie gilt nicht für Produkte, die missbraucht oder vernachlässigt, in einen Unfall verwickelt oder unsachgemäßen Betriebs- oder Lagerbedingungen unterworfen wurden. Im Falle eines Ausfalls des Produkts während der Garantiefrist ist das Produkt zwecks Reparatur oder Austausch an die Vertriebsfirma bzw. an den Einzelhändler zurückzusenden von der/dem das Gerät erworben wurde, oder an den Hersteller direkt. Der alleinige Anspruch des Käufers innerhalb der Garantiefrist besteht im Austausch oder der Reparatur des Geräts oder der Rückerstattung des Kaufpreises.

Die vorstehende Garantie gilt anstelle aller anderen Garantien, egal ob ausdrücklicher oder stillschweigender Natur, einschließlich, jedoch ohne Beschränkung, aller stillschweigenden Garantien der Verkäuflichkeit, der Handelstauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine besondere Verwendung.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für besondere, zufällige oder Folgeschäden, weder durch Vertrag, Schadenersatzanspruch noch anderweitig.



## Entsorgung

Auch die beste Leuchte wird irgendwann entsorgt werden müssen.

Ausgediente LED-Leuchten gehören nicht in den Hausmüll.

Da sie elektronische Bauteile enthalten, müssen sie wie andere elektronische Geräte entsorgt werden. Wertstoffhöfe, Sammel-Mobile, manche Handwerksbetriebe oder Händler nehmen Altlampen entgegen. Selbstverständlich können sie auch an uns zum Recycling eingeschendet werden.



## Konformitätserklärung

Dieses Gerät befindet sich in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 1995/5/EG.

Die CE-Konformitätserklärung kann beim Lieferanten angefordert werden.

LumiCoin Elektronik e.K.  
SFM



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A<sup>++</sup>

A<sup>+</sup>

A

B

C

D

E



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012



Unsere Leuchten mit fest eingebauter LED sind für eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten konstruiert. Es gibt keine Lebensdauer-verkürzenden Sollbruchstellen